



Specificaties Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 Zwart 10W 1100lm 100D - 840 Koel Wit | IP44 - Bewegings- en Lichtsensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 253394   |
| EAN              | 8719157063425  |
| Merk             | Noxion   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP44 10W 1100lm 4000K With Plug-in PIR Sensor |
| Garantie         | 3 jaar   |
| Levensduur (uur) | 30000  |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt        | 110                         |
| Gradenbundel (graden) | 100                         |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Powerfactor           | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage                  | Opbouw                |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel 100cm           |
| Optische Afdekking       | Glass                 |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch           |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule        |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40            |
| Kleur Armatuur           | Zwart                 |
| Behuizing                | Aluminium             |
| Noodverlichting          | Nee                   |

## Afmetingen

---

|              |    |
|--------------|----|
| Lengte (mm)  | 90 |
| Breedte (mm) | 28 |
| Hoogte (mm)  | 65 |

## Sensor Informatie

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|