



Specificaties THORNeco LED Montagebalk Emma Varioflex 22-45W 3000-6000lm - 830-840 CCT | 150cm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 247352                             |
| EAN              | 9010299851642                      |
| Merk             | THORNeco                           |
| Fabrikantnaam    | EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40 |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur) | 50000                              |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar            |
| Lumen per watt      | 133                          |
| Powerfactor         | >0.90                        |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | CCT                          |
| Lengte              | 150cm                        |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Opbouw                 |
| Optische Afdekking       | Opal                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule         |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Grijs                  |
| Inclusief Lamp           | Ja                     |

## Afmetingen

---

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1504 |
| Breedte (mm) | 43   |
| Hoogte (mm)  | 53   |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|